


Дизельная электростанция GP 1650 SM/C-A (Италия)

1500 rpm - 50 Hz
 1800 rpm - 60 Hz

CUMMINS

3^{ph}

Trifase
 Three phase
 Triphasé
 Trifásico



Insonorizzato
 Soundproof
 Insonorisé
 Insonorizado



Raffreddato ad acqua
 Water cooled
 Refroidi à eau
 Refrigerado por agua



Motore Diesel
 Engine Diesel
 Moteur Diesel
 Motor Diesel



Супертихий кожух 70dB(A) на 7м

Дизель-генератор установлен на сварной стальной раме, в комплекте с антивибрационными креплениями. Звукоизолированный корпус с дверьми из листовой стали 20/10, звуконепроницаемый материал, глушитель внутренний, стальные ручки и петли. Крышка топливного бака, подъемный крюк, порошковая покраска кожуха.

| Спецификация | 50Гц |
|----------------------------|----------------|
| Макс. мощность cosφ 0.8 | 1675 кВА |
| Номин. мощность cosφ 0.8 | 1400 кВА |
| Макс. мощность at cosφ 0.8 | 1340 кВт |
| Номин. мощность cosφ 0.8 | 1120 кВт |
| Напряжение | 400 V |
| Встроенный топливный бак | 670 л |
| Аккумуляторная батарея | 24 В 220 А |
| Габариты (мм) | 7000x2270x2550 |
| Вес (кг) | 16000 |

| Двигатель | 50Hz |
|---------------------------------|------------------|
| Модель | CUMMINS KTA50-G8 |
| Управление | ISO 3046 |
| Макс. мощность | 1915 лс |
| Частота оборотов | 1500 |
| Цилиндры | 16 V |
| Объем (см) | 50300 |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 222 л/ч |



Green Power Systems srl
 Loc. Maiano s/n - 61028 Caprazzino di Sassocorvaro (PU)
 Tel. +39 0722 726411 / Fax +39 0722 720092
 www.greenpowergen.com / info@greenpowergen.com
 ●○● MADE IN ITALY



| Генератор | | 50Hz |
|--|-----------------------|------|
| Модель | MECC ALTE ECO46-1S | |
| Synchronous with electronic governor voltage | ± 0,5% | |
| Pole | 4 | |
| Stator/rotator insulation | H | |
| Класс защиты | IP23 | |
| Мощность | 1500 кВА | |

Автоматическая панель управления



AMF25NT:

Электронный блок управления и программируемый микропроцессор, ЖК-дисплей с подсветкой.

Отображение всех параметров двигателя и генератора. Диагностическая информация о ДГУ, автоматическое и ручное управление контакторами, сетевое напряжение (на 3 фазы), генераторная установка напряжения (на 3 фазы), частота, RPM счетчик, заряд батареи.

25 сообщений о сигналах тревоги и 9 предварительной тревоги.